







使用電圧範囲 DC10V~DC30V




-)マーカーランプ 1 つで<mark>2色のLED光</mark>を楽しめる!
- 発光色を好きな色に切り替えできる!

LEDスイッチングマーカー



業界初切替可能



OFF⇔ON続けて2回操作で発光色が切り替わる!











- ■商品コード/6141442 ■JAN⊐-ド/4909002514422
- ■電流値/黄0.21A·白0.19A (DC24V時)
- ■消費電力/黄5.04W·白4.56W (DC24V時)
- ■光束/黄447lm·白389lm

光の輝きを演出! クロームメッキベース

- ■光度/黄74cd·白72cd
- ■使用LED/SMD型LED 黄色3個+白色3個(白はCREE社製)



LSL-222Y/R








- ■商品コード/6141443
- ■JAN⊐-ド/4909002514439
- ■電流値/黄0.21A·赤0.17A (DC24V時)
- ■消費電力/黄5.04W·赤4.08W (DC24V時)
- ■光束/黄447lm·赤225lm
- ■光度/黄74cd·赤45cd
- ■使用LED/SMD型LED 黄色3個+赤色3個



LSL-223Y/B レンズ クリアー ^{発光色}



- ■商品コード/6141444
- ■JANコード/4909002514446
- ■電流値/黄0.21A·青0.21A (DC24V時)
- ■消費電力/黄5.04W·青5.04W
- (DC24V時)
- ■光束/黄447lm·青79lm ■光度/黄74cd·青10cd
- ■使用LED/SMD型LED 黄色3個+青色3個









LED搭載!







環境に優しい

省雷力·長寿命




防水通気仕様



防水規格



ステンレスボルト M5 鉄メッキナット M5



コード長約20cm

※レンズの交換はできません。

※最後に点灯した色を記憶する回路により、次回点灯時には最後の色で点灯します。

※連結しているマーカーランプの発光色が、同時に変わらない場合があります。 その場合は、消灯させて数秒待ちスイッチのON⇔OFFを数回繰り返すと同色に点灯します

簡単配線!

●パッケージサイズ/115(H)×100(W)×100(D)mm